

Kadangi šis įrenginys palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ ryšį, įsitikinkite, kad mobilusis telefonas ir įrenginys yra vienu metu prijungti prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo.

## Instrukcija



1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Ugniai atspari medžiaga

3. Maitinimo kištukas
4. Lizdo skydelis

## Specifikacija

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Modelis         | EP2          |
| Nominali įtampa | 230V~50/60Hz |
| Nominali srovė  | Max. 10A     |
| Wi-Fi dažnis    | 2.4GHz       |
| Galia           | Max. 2300W   |

## Pagrindinės funkcijos



Valdymas balsu




Valdymas per  
programėlę



Valdymas  
pagal tvarkaraštį



Dalijimasis  
su šeima



Šliuzas  
nereikalingas



Mažas dydis



Grupių ir scenų  
pritaikymas



V0 ugniai  
atsparios medžiagos

## Atsisiųskite „Gosund“ programėlę

Galite ieškoti „Gosund“ „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvėse arba nuskaityti toliau pateiktą QR kodą, kad patektumėte į atsisiuntimo puslapį.



## Susiejimas

- . Atidarykite „Gosund“ programėlę ir susikurkite „Gosund“ paskyrą.
- . Įjunkite kištukinį lizdą į elektros tinklą ir susiejimo metu laikykite jį netoli maršrutizatoriaus.
- . Paspauskite ir penkias sekundes palaikykite įjungimo / išjungimo (ON/OFF) mygtuką; atleiskite jį, kai kištukinis lizdas pradės greitai mirksėti – tai reiškia, kad įjungtas tinklo susiejimo režimas.

Naują įrenginį galite pridėti dviem būdais.

Galite bakstelėti „+“ simbolį viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkti „Auto Scan“ (automatinis nuskaitymas). Arba galite bakstelėti „+“ simbolį viršutiniame dešiniajame kampe, pasirinkti „Add Manually“ (pridėti rankiniu būdu), o tada pasirinkti „Gosund EP2“. Norėdami užbaigti procesą, vadovaukitės programėlėje pateikiamais nurodymais.

### Susiejimas su „Alexa“

Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų „Alexa“ įrenginys įjungtas ir prijungtas prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. Tada atidarykite „Amazon Alexa“ programėlę ir pasirinkite „Skills & games“ (įgūdžiai ir žaidimai). Spustelėkite paieškos piktogramą ir įveskite „Gosund“. Radę „Gosund“, spustelėkite „Enable“ (įjungti) ir susiekite savo „Gosund“ paskyrą, kad aktyvuotumėte šią funkciją. Dabar įrenginį galima valdyti naudojant „Alexa“.

### Susiejimas su „Google Assistant“

Pirmiausia atidarykite „Google Assistant“ programėlę ir prisijunkite. Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite savo paskyros pavadinimą, tada spustelėkite „Devices“ (įrenginiai), kad pridėtumėte naują įrenginį. Raskite parinktį „Link a smart home device“ (susieti išmaniųjų namų įrenginį) ir ją spustelėkite. Paieškos laukelyje įveskite „Gosund“ ir spustelėkite „Gosund smart“. Tada susiekite savo „Gosund“ paskyrą su „Google Assistant“ paskyra. Dabar šį įrenginį galima valdyti naudojant „Google Assistant“.

### Atstatymas

Įjunkite maitinimą, paspauskite ir aštuonias sekundes palaikykite jungiklio / susiejimo mygtuką; atleiskite jį, kai kištukinis lizdas pradės greitai mirksėti. Atstatymas sėkmingai atliktas. Kai kištukinis lizdas perkeliamas į naują tinklo aplinką, reikia atkurti gamyklinius parametrus ir iš naujo prisijungti prie tinklo.

## **Įspėjimai ir atsargumo priemonės**

- . Laikykite prietaisą vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- . Nenaudokite šio gaminio drėgnoje aplinkoje ar lauke. Jis skirtas naudoti tik patalpose.
- . Nestatykite gaminio šalia šilumą skleidžiančių prietaisų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelių ar radiatorių.
- . Saugokite gaminį nuo ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių, stiprių smūgių, didelės drėgmės, drėgmės, degių dujų, garų ir tirpiklių.
- . Neardykite, nemodifikuokite ir netaisykite prietaiso patys; jei prietaisas veikia netinkamai, kreipkitės į įgaliotuosius specialistus.
- . Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai arba yra akivaizdžiai pažeistas.
- . Nelaikykite prietaiso ilgą laiką nepalankiomis aplinkos sąlygomis.
- . Nekiškite šio prietaiso į kitą įrenginį.
- . Niekada nenaudokite agresyvių valiklių, pavyzdžiui, medicininio spirito ar kitų cheminių tirpalų, nes jie gali pažeisti korpusą arba net sutrikdyti gaminio veikimą.

## ES atitikties deklaracija

Gamintojo / importuotojo įgaliootojo atstovo identifikavimo duomenys:

Importuotojas: „Alza.cz a.s.“

Registruota buveinė: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

Įmonės kodas (IČO): 27082440

Pavadinimas: Išmanusis lizdas

Modelis / tipas: EP2

Aukščiau nurodytas gaminys buvo išbandytas pagal standartą (-us), taikomą (-us)

siekiant įrodyti atitiktį esminiams reikalavimams, nustatytiems

direktyvoje (-ose):

Direktyva Nr. 2014/35/ES

Direktyva Nr. 2014/53/ES

Direktyva Nr. 2011/65/ES su pakeitimais (2015/863/ES)

